

## FGM3D シリーズセンサ用 電源ユニット **FGM3D SV**

センサは製品に含まれていません



FGM3D SV は FGM3D シリーズセンサに電源を供給し、3 軸の出力を BNC コネクタで個々に出力します。

### FGM3D TD 仕様

入力電源	12V, max. 1 A
供給電源	± 15 V, max. 80 mA
動作温度	-20 ... +60 ° C
保管温度	-40 ... +85 ° C
湿度	10 ... 90 %, 結露しないこと
概算寸法 (WxDxH)	129x102x36 mm
概算重量 t	284 g
IP コード	IP 30
出力コネクタ	3x BNC(J)
センサ用コネクタ	15-pin high density D-Sub socket
電源コネクタ	Power Supply Socket (DC-Jack) 2.1 mm
接地コネクタ	バナナ
ケース材質	アルミ + ABS (前後パネル)



ARF ジャパン株式会社

〒192-0351 東京都八王子市東中野 2001-16-103

TEL: 042-689-4048 FAX: 042-689-4049

e-mail: sales@arf-japan.com

SENSYS Sensorik &  
Systemtechnologie GmbH  
Rabenfelde 5  
15526 Bad Saarow GERMANY

Telefon +49 33631 59650  
Fax +49 33631 59652  
e-mail info@sensys.de  
Internet www.sensys.de